

1/5/1 (Item 1 from file: 351)
DIALOG(R)File 351:Derwent WPI
(c) 2005 Thomson Derwent. All rts. reserv.

013074743 **Image available**
WPI Acc No: 2000-246615/200021
XRPX Acc No: N00-184437

**Modulating device for data transmission has synchronization bit insertion
section for adding synchronization signal**

Patent Assignee: SONY CORP (SONY); NAKAGAWA T (NAKA-I); NARAHARA T
(NARA-I); SHIMPUKU Y (SHIM-I)

Inventor: NAKAGAWA T; NARAHARA T; SHIMPUKU Y; SHINPUKU Y

Number of Countries: 023 Number of Patents: 012

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week	
WO 200011822	A1	20000302	WO 99JP4562	A	19990824	200021	B
JP 2000068846	A	20000303	JP 98237044	A	19980824	200023	
EP 1083687	A1	20010314	EP 99938615	A	19990824	200116	
			WO 99JP4562	A	19990824		
CN 1275262	A	20001129	CN 99801422	A	19990824	200121	
KR 2001031355	A	20010416	KR 2000704349	A	20000422	200163	
EP 1083687	B1	20050223	EP 99938615	A	19990824	200516	
			WO 99JP4562	A	19990824		
DE 69923841	E	20050331	DE 99623841	A	19990824	200523	
			EP 99938615	A	19990824		
			WO 99JP4562	A	19990824		
US 6879637	B1	20050412	WO 99JP4562	A	19990824	200525	
			US 2000530074	A	20000626		
CN 1114273	C	20030709	CN 99801422	A	19990824	200545	
US 20050156760	A1	20050721	WO 99JP4562	A	19990824	200548	
			US 2000530074	A	20000626		
			US 200578129	A	20050310		
US 20050162291	A1	20050728	WO 99JP4562	A	19990824	200550	
			US 2000530074	A	20000626		
			US 200588350	A	20050324		
US 20050162290	A1	20050728	WO 99JP4562	A	19990824	200550	
			US 2000530074	A	20000626		
			US 200588338	A	20050324		

Priority Applications (No Type Date): JP 98237044 A 19980824

Patent Details:

Patent No	Kind	Lan	Pg	Main IPC	Filing Notes
WO 200011822	A1	J	39	H04J-007/14	
				Designated States (National): CN KR US	
				Designated States (Regional): AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LU MC NL PT SE	
JP 2000068846	A		12	H03M-007/14	
EP 1083687	A1	E		H04J-001/00	Based on patent WO 200011822
				Designated States (Regional): AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE	
CN 1275262	A			H03M-007/14	
KR 2001031355	A			H03M-007/42	
EP 1083687	B1	E		H04J-001/00	Based on patent WO 200011822
				Designated States (Regional): DE FI FR GB IT	
DE 69923841	E			H04J-001/00	Based on patent EP 1083687
					Based on patent WO 200011822
US 6879637	B1			H04B-014/04	Based on patent WO 200011822
CN 1114273	C			H03M-007/14	
US 20050156760	A1			H03M-007/00	Cont of application WO 99JP4562
					Cont of application US 2000530074
					Cont of patent US 6879637
US 20050162291	A1			H03M-007/00	Cont of application WO 99JP4562
					Cont of application US 2000530074
					Cont of patent US 6879637
US 20050162290	A1			H03M-007/00	Cont of application WO 99JP4562
					Cont of application US 2000530074
					Cont of patent US 6879637

Abstract (Basic): WO 200011822 A1

NOVELTY - The modulator has a SYNC bit inserting section (14) which add a synchronizing signal to a signal. The synchronization signal has a pattern breaking a maximum run to a code string, after a maximum run.

DETAILED DESCRIPTION - INDEPENDENT CLAIM are included for a modulating method, a demodulating device, a demodulating method and a providing medium.

USE - For data transmission.

ADVANTAGE - Provides a more reliable synchronizing signal pattern.

DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The figure shows a block schematic diagram of the modulating device.

Modulating section (12)

Synchronization determining section (13)

Synchronization insertion section (14)

Timing managing section (16)

pp; 39 DwgNo 1/3

Title Terms: MODULATE; DEVICE; DATA; TRANSMISSION; SYNCHRONISATION; BIT; INSERT; SECTION; ADD; SYNCHRONISATION; SIGNAL

Derwent Class: T03; W01

International Patent Class (Main): H03M-007/00; H03M-007/14; H03M-007/42; H04B-014/04; H04J-001/00; H04J-007/14

International Patent Class (Additional): G11B-020/14; H03M-007/40

File Segment: EPI

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号
特開2000-68846
(P2000-68846A)

(43) 公開日 平成12年3月3日 (2000.3.3)

(51) Int.Cl.⁷

H 0 3 M 7/14

識別記号

F I

H 0 3 M 7/14

テーマコード* (参考)

B

審査請求 未請求 請求項の数 9 O L (全 12 頁)

(21) 出願番号 特願平10-237044

(22) 出願日 平成10年8月24日 (1998.8.24)

(71) 出願人 000002185

ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番35号

(72) 発明者 中川 俊之

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内

(72) 発明者 新福 吉秀

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内

(72) 発明者 楢原 立也

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内

(74) 代理人 100082131


弁理士 稲本 義雄

(54) 【発明の名称】 変調装置および方法、復調装置および方法、並びに提供媒体

(57) 【要約】

【課題】 より確実な同期信号パターンを与える。

【解決手段】 Syncビット挿入部14は、符号列に最小ランに続き、最大ランを破るパターンを有する同期信号を付加する。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】 基本データ長が m ビットのデータを、基本符号長が n ビットの可変長符号 $(d, k; m, n; r)$ に変調する変調装置において、

符号列に最小ランに続き、最大ランを破るパターンを有する同期信号を付加する同期信号付加手段を備えることを特徴とする変調装置。

【請求項 2】 前記最大ランを破るパターンは、2 回連続することを特徴とする請求項 1 に記載の変調装置。

【請求項 3】 前記同期信号は、2 種類以上の相互に識別可能なパターンを有することを特徴とする請求項 1 に記載の変調装置。

【請求項 4】 前記同期信号は、2 種類のパターンを有し、DSV 制御のために切り替え可能であることを特徴とする請求項 1 に記載の変調装置。

【請求項 5】 基本データ長が m ビットのデータを、基本符号長が n ビットの可変長符号 $(d, k; m, n; r)$ に変調する変調方法において、符号列に最小ランに続き、最大ランを破るパターンを有する同期信号を付加する同期信号付加ステップを含むことを特徴とする変調方法。

【請求項 6】 基本データ長が m ビットのデータを、基本符号長が n ビットの可変長符号 $(d, k; m, n; r)$ に変調する変調装置に、符号列に最小ランに続き、最大ランを破るパターンを有する同期信号を付加する同期信号付加ステップを含む処理を実行させるコンピュータが読み取り可能なプログラムを提供することを特徴とする提供媒体。

【請求項 7】 基本符号長が n ビットの可変長符号 $(d, k; m, n; r)$ を、基本データ長が m ビットのデータに復調する復調装置において、

符号列から、最小ランに続き、最大ランを破るパターンを有する同期信号を検出する同期信号検出手段を備えることを特徴とする復調装置。

【請求項 8】 基本符号長が n ビットの可変長符号 $(d, k; m, n; r)$ を、基本データ長が m ビットのデータに復調する復調方法において、

符号列から、最小ランに続き、最大ランを破るパターンを有する同期信号を検出する同期信号検出ステップを含むことを特徴とする復調方法。

【請求項 9】 基本符号長が n ビットの可変長符号 $(d, k; m, n; r)$ を、基本データ長が m ビットのデータに復調する復調装置に、

符号列から、最小ランに続き、最大ランを破るパターンを有する同期信号を検出する同期信号検出ステップを含む処理を実行させるコンピュータが読み取り可能なプログラムを提供することを特徴とする提供媒体。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、変調装置および方法、復調装置および方法、並びに提供媒体に関し、特

に、データ伝送や記録媒体への記録に適するようにデータを変調し、再生する変調装置および方法、復調装置および方法、並びに提供媒体に関する。

【0002】

【従来の技術】 データを所定の伝送路で伝送する、または、例えば磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク等の記録媒体に記録するとき、伝送や記録に適するようにデータの変調が行われる。このような変調方法の 1 つとして、ブロック符号が知られている。このブロック符号は、データ列を $m \times i$ ビットからなる単位（以下、単にデータ語と称する）にブロック化し、このデータ語を適当な符号則に従って $n \times i$ ビットからなる符号語に変換するものである。そして、この符号は、 i が 1 のとき、固定長符号となり、また、 i が複数個選べるとき、すなわち、1 乃至 i_{\max} （最大の i ）の範囲の所定の i を選択して変換したとき、可変長符号となる。このブロック符号化された符号は、可変長符号 $(d, k; m, n; r)$ と表される。

【0003】 ここで i は、拘束長と称され、 i_{\max} は、最大拘束長 r と称される。また、最小ラン d は、符号系列内の連続する "1" の間に入る、連続する "0" の最小の個数を示し、最大ラン k は、符号系列内の連続する "1" の間に入る、連続する "0" の最大の個数を示している。

【0004】 コンパクトディスクやミニディスク等においては、上述のようにして得られた可変長符号に対して、"1" で反転、"0" で無反転とする NRZI (Non Return to Zero Inverted) 変調を行い、NRZI 変調された可変長符号（以下、NRZI 変調された可変長符号を、レベル符号と称する）を記録する。

【0005】 また、レベル符号を、"1" から "0" あるいは "0" から "1" に反転したとき、即ち、エッジとなったとき、"1" とする、逆 NRZI 変調を行うと、元の EFM 符号や RLL (1-7) 符号と同じ符号列を得ることができる。この逆 NRZI 符号列は、エッジ符号と称する。

【0006】 レベル符号の最小反転間隔を T_{\min} とし、最大反転間隔を T_{\max} とするとき、線速方向に高密度の記録を行うためには、最小反転間隔 T_{\min} は長い方が、すなわち最小ラン d は大きい方が良く、また、クロックの再生の面からは最大反転間隔 T_{\max} は短いほうが、すなわち最大ラン k は小さい方が望ましく、種々の変調方法が提案されている。

【0007】 例えば、磁気ディスクまたは光磁気ディスク等の記録で用いられる変調方式として RLL (1-7) がある。この変調方式のパラメータは $(1, 7; 2, 3; 2)$ であり、 $(d+1)T$ で求められる最小反転間隔 T_{\min} は、 $(1+1)T$ より、 $2T$ となる。データ列のビット間隔を T_{data} とすると、この最小反転間隔 T_{\min} は、 $(m/n) \times T_{\min} = (2/3) \times 2$ より、 $1.33T_{\text{data}}$ となる。また、 $(k+1)T$ で求められる最大反転間隔 T_{\max} は $8 (=7+1)T = (2/3 \times 8T_{\text{data}} = 5.33T_{\text{data}})$ となる。さらに、 $(m/n)T$ で求められる検出窓幅 T_w は、 $0.67 (=2/3)T$

dataとなる。

【0008】RLL(1-7)符号の変換テーブルは、例えば、表1に示すようなテーブルである。

【0009】

<表1>

RLL(1,7; 2,3; 2)

	データ	符号
i=1	11	00x
	10	010
	01	10x
i=2	0011	000 00x
	0010	000 010
	0001	100 00x
	0000	100 010

ここで変換テーブル内の記号xは、次に続くチャネルビットが“0”であるとき“1”を与え、または次に続くチャネルビットが“1”であるとき“0”を与える。最大拘束長rは2である。

【0010】ところで、RLL(1-7)による変調を行ったチャネルビット列は、発生頻度としてはTminである2Tが一番多く、以下3T、4Tと続く。2Tや3Tのようなエッジ情報が早い周期で多く発生すると、クロック再生には有利であるが、2Tが連続しつづけると、記録波形に歪みが生じやすくなる(2Tの波形出力は小さく、デフォーカスやタンジェンシャル・チルトによる影響を受けやすい)。また、さらに高線密度で、最小マークの連続した記録は、ノイズ等の外乱の影響を受けやすく、データ再生誤りを起こしやすくなる。

【0011】そこで、本出願人は特願平9-133379号として、Tminが所定の回数以上連続するのを制限することを提案したが、その符号であるRML(1-7)の変換テーブルは、例えば、表2に示すテーブルである。

【0012】

<表2>

RML(1,7;2,3;3)

	データ	符号
i=1	11	00x
	10	010
	01	10x
i=2	0011	000 00x
	0010	000 010
	0001	100 00x
	0000	100 010
i=3	100110	100 000 010

ここで変換テーブル内の記号xは、次に来るチャネルビットが“0”であるとき“1”を与え、また次に来るチャネルビットが“1”であるとき“0”を与える。最大拘束長rは3である。

【0013】表2を使用した変換は、データ列が“100”となった場合、さらに次の4データを参照し、合計

6データ列が“100110”となったとき、最小ランdの繰り返しを制限するコード“100 000 010”を与える。この変換により得られる符号の最小ランdの繰り返しは、最大で5回までになる。

【0014】ところで、記録媒体への記録および、データの伝送の際には、各媒体(伝送)に適した符号化変調が行われるが、これら変調符号に直流成分が含まれているとき、たとえばディスク装置のサーボの制御におけるトラッキングエラーなどの、各種のエラー信号に変動が生じやすくなったり、あるいはジッターが発生しやすくなったりする。従って、直流成分はなるべく含まないほうが良い。

【0015】ここで上記に示した、可変長の最小ランd=1で、変換率m=2、およびn=3のRLL符号は、DSV(Digital Sum Value)制御が行われていない。DSV制御とは、チャネルビット列をNRZI化し(すなわちレベル符号化する)、そのビット列(データのシンボル)の“1”を+1、“0”を-1として符号を加算していったときその総和(DSV)の絶対値を小さくする制御を意味する。DSVは符号列の直流成分の目安となり、DSVの絶対値を小さくすることは、符号列の直流成分を抑制することとなる。

【0016】このDSV制御を行うDSV制御ビットは、通常、 $2 \times (d+1)$ ビット使用され、例えば、d=1の場合、 $2 \times (1+1) = 4$ ビットである。このとき、任意の間隔において、最小ランおよび最大ランを守ることができ、かつ反転または非反転も可能な完全なDSV制御が行われる。

【0017】しかし、DSV制御ビットは、基本的には冗長ビットである。従って符号変換の効率から考えれば、DSV制御ビットはなるべく少ないほうが良い。

【0018】そこで、DSV制御ビットを、 $1 \times (d+1)$ 、すなわちd=1の場合では、 $1 \times (1+1) = 2$ ビットとしても、任意の間隔において、反転/非反転も可能な完全なDSV制御が行われる。ただし、最小ランは守られるが、最大ランは大きくなり、 $(k+2)$ となる。記録符号として最小ランは必ず守る必要があるが、最大ランについてはその限りではない。場合により、最大ランを破るパターンを同期信号に用いるフォーマットが存在する(DVDのEFMプラスは最大ラン11Tだが、フォーマットの都合上14Tを許している)。

【0019】そして、表2のRML符号の基本性能を保ったまま、これらよりもさらに効率が良くDSV制御を行えるテーブルとして、17PP(Parity Preserve)符号がある。17PP符号は、ラン制限d=1、k=7であり、その上に最小ランの連続を制限し、さらにデータ語と符号語の対応した要素に規則を与えた変調符号である。

【0020】本出願人が特願平10-150280号にて提案している17PP符号の変換テーブルは、例え

ば、以下の通りである。

【0021】<表3>

17PP-32(1,7;2,3;4)

データ 符号

11 *0*

10 001

01 010

0011 010 100

0010 010 000

0001 000 100

000011 000 100 100

000010 000 100 000

000001 010 100 100

000000 010 100 000

110111 001 000 000(next010)

00001000 000 100 100 100

00000000 010 100 100 100

if xx1 then *0* = 000

xx0 then *0* = 101

110111 001 000 000(next010):

When next channel bits are '010',

convert '11 01 11' to '001 000 000' after

using main table and termination table.

【0022】表3は、最小ランd=1、最大ランk=7で、変換テーブル内の要素に不確定符号を有する。不確定符号は、変換するデータ列2ビットが(11)であったとき、その直前の符号語列によって"000"あるいは"101"が選択される。直前の符号語列の1チャンネルビットが"1"であったとき、最小ランを守るために、(11)の変換は、"000"となる。また直前の符号語列の1チャンネルビットが"0"であったときは、"101"とし、最大ランを守れるようにする。

【0023】表3の変換テーブルは、可変長構造のテーブルである。すなわち拘束長i=1における変換コードは、必要数の4つ($2^{\lceil \log_2(m \times i) \rceil} = 2^{\lceil \log_2(2 \times 1) \rceil} = 4$)よりも少ない3つで構成されている。すなわちデータ列を変換する際に、拘束長i=1だけでは変換出来ないデータ列が存在する。結局、表3の変換テーブルにおいて、全てのデータ列に対応するため、すなわち変換テーブルとして成り立つためには、拘束長i=3までを要する。

【0024】また、表3の変換テーブルは、変換テーブル内に、最小ランの連続を制限する、置き換えコードを有する。例えば、データ列(110111)は、さらに後ろに続く符号語列を参照し、それが"010"であったとき、"001 000 000"に置き換えられる。後ろに続く符号語列が"010"以外であれば"001 010 *0*"に変換される。これによって、データ変換後の符号語列は、最小ランの連続が制限され、最小

ランの繰り返しは、最大でも6回までとなる。

【0025】さらに表3の変換テーブルは、データ列の要素内の"1"の個数と、変換される符号語列の要素内の"1"の個数が、それを2で割った時の余りが、どちらも1あるいは0で同一となるような変換規則を有する。例えば、データ列の要素(000001)は"010 100 100"の符号語列に対応しているが、それぞれ"1"の個数は、データ列では1個、対応する符号語列では3個であり、どちらも2で割った余りが1で一致する。同様に、データ列の要素(000000)は、"010 100 000"の符号語列に対応しているが、それぞれ"1"の個数は、データ列が0個、対応する符号語列は2個であり、どちらも2で割った余りが0で一致する。

【0026】そして、表3の変換テーブルは、最大拘束長r=4である。i=4の変換コードは、最大ランk=7を実現するための、置き換えコードを有する。

【0027】表3の変換テーブルに従ってデータ列を変調し、変調後のチャンネルビット列を、所定の間隔で、これまでと同様にDSV制御することができるが、データ列と、変換される符号語列の関係を生かして、さらに効率良くDSV制御を行うことができる。

【0028】すなわち、変換テーブルが、データ列の要素内の"1"の個数と、変換される符号語列の要素内の"1"の個数が、それを2で割った時の余りが、どちらも1あるいは0で同一となるような変換規則を有するとき、チャンネルビットで、「反転」を表す"1"、あるいは「非反転」を表す"0"のDSV制御ビットを挿入することは、データビット列内に、「反転」するならば"1"を挟み、「非反転」ならば"0"のDSV制御ビットを挿入することと等価になる。

【0029】たとえば表3において、データ変換する3ビットが"001"と続いたとき、その後ろにおいてDSV制御ビットを挟むとすると、データ変換は、(001-x)(xは1ビットで、0または1)となる。ここでxに"0"を与えれば、表3の変換テーブルは、

データ 符号

0010 010 000

となり、また、"1"を与えれば、

データ 符号

0011 010 100

となる。符号語列をNRZI化してレベル符号化したとき、これらは

データ 符号

レベル符号

0010 010 000 011

111

0011 010 100 011

000

となり、レベル符号列の最後の3ビットが相互に反転している。すなわち、DSV制御ビットxの、"1"と

0”を選択することによって、データ列内においても、DSV制御を行うことができる。

【0030】DSV制御による冗長度を考えると、データ列内において1ビットのDSV制御を行うことは、チャンネルビット列で表現すれば、表3では変換率 $m=2$ 、 $n=3$ であるから、1.5チャンネルビットでDSV制御を行うことに相当する。ここで例えば表1のようなRLL(1-7)テーブルにおいてDSV制御をおこなうためには、チャンネルビット列においてDSV制御を行うことになり、最小ランを守るためには、前述の通り、少なくとも2チャンネルビットが必要であり、冗長度は、より大きくなる。

【0031】表3の変換テーブルは、データ列内でDSV制御が行えるので、効率の良いDSV制御が行えると共に、最小ランの繰返しが制限されているので、高線密度記録再生に適している符号を生成する。

【0032】そして、この表3の変換テーブルを実際に用いるためには、記録された符号列を再生するとき、例えばデータの先頭を識別するための同期信号を与える必要がある。同期信号は、他と確実に区別できるようなパターンを有することが望ましい。また、複数の同期信号を与える必要があるときは、同期信号は、同期信号同士の識別もなるべく確実にできるようなパターンを有することが望ましい。

【0033】

【発明が解決しようとする課題】以上のように、磁気ディスク、光磁気ディスク、または光ディスク等の記録媒体を高密度化していった場合、変調符号として最小ラン $d=1$ である符号を選び、さらに記録・再生時の歪みを少なくすることでエラーの発生を抑え、より高密度記録再生に適した符号としてPP17符号を選択したとき、これに対応した同期信号が必要となる。

【0034】本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであり、より確実な同期信号パターンを与えることを目的とする。

【0035】

【課題を解決するための手段】請求項1に記載の変調装置は、符号列に最小ランに続き、最大ランを破るパターンを有する同期信号を付加する同期信号付加手段を備えることを特徴とする。

【0036】請求項5に記載の変調方法は、符号列に最小ランに続き、最大ランを破るパターンを有する同期信号を付加する同期信号付加ステップを含むことを特徴とする。

【0037】請求項6に記載の提供媒体は、変調装置に、符号列に最小ランに続き、最大ランを破るパターンを有する同期信号を付加する同期信号付加ステップを含む処理を実行させるコンピュータが読み取り可能なプログラムを提供することを特徴とする。

【0038】請求項7に記載の復調装置は、符号列から、最小ランに続き、最大ランを破るパターンを有する

同期信号を検出する同期信号検出手段を備えることを特徴とする。

【0039】請求項8に記載の復調方法は、符号列から、最小ランに続き、最大ランを破るパターンを有する同期信号を検出する同期信号検出ステップを含むことを特徴とする。

【0040】請求項9に記載の提供媒体は、復調装置に、符号列から、最小ランに続き、最大ランを破るパターンを有する同期信号を検出する同期信号検出ステップを含む処理を実行させるコンピュータが読み取り可能なプログラムを提供することを特徴とする。

【0041】請求項1に記載の変調装置、請求項5に記載の変調方法、および請求項6に記載の提供媒体においては、符号列に最小ランに続き、最大ランを破るパターンを有する同期信号を付加する。

【0042】請求項7に記載の復調装置、請求項8に記載の復調方法、および請求項9に記載の提供媒体においては、符号列から、最小ランに続き、最大ランを破るパターンを有する同期信号を検出する。

【0043】

【発明の実施の形態】以下に本発明の実施の形態を説明するが、特許請求の範囲に記載の発明の各手段と以下の実施の形態との対応関係を明らかにするために、各手段の後の括弧内に、対応する実施の形態(但し一例)を付加して本発明の特徴を記述すると、次のようになる。但し勿論この記載は、各手段を記載したものに限定することを意味するものではない。

【0044】すなわち、請求項1に記載の変調装置は、符号列に最小ランに続き、最大ランを破るパターンを有する同期信号を付加する同期信号付加手段(例えば、図1のSyncビット挿入部14)を備えることを特徴とする。

【0045】請求項7に記載の復調装置は、符号列から、最小ランに続き、最大ランを破るパターンを有する同期信号を検出する同期信号検出手段(例えば、図3のSYNC/SyncID識別部33)を備えることを特徴とする。

【0046】表3における、同期信号のパターンは、表4に示すように、以下の特徴を有するパターンとされる。

(1) $(T_{\max}+1)-(T_{\max}+1)$ すなわち $9T-9T$ を与える。これにより、最大ランを破るパターンを2回連続させるので、検出能力が強くなる。

(2) $9T-9T$ の前において、データ変調列が何であっても、 T_{\max} が現れないように、 $2T$ を与える。すなわち、挿入される同期信号の直前データ部分との組合せに $8T-9T-9T$ のパターンが現れないように、短いランを挟む。仮に $8T-9T-9T$ があると、この前半部分の $8T-9T$ において、検出パターン $9T-9T$ との検出距離が1となり、検出能力が劣化し、誤りやすくなってしまふ。そこであらかじめ $2T$ を入れ、このよう

なことをなくす。9 T-9 Tの前に3 Tや4 Tを与えることもできるが、むしろ冗長となる。2 Tが、最も効率が良い。

(3) 2 T-9 T-9 Tの前に、接続用のビットとして
 <表4> 17PP.RML.32

Sync & Termination

#01 010 000 000 010 000 000 010 (23+1 channel bits)

= 0 not terminate case

= 1 terminate case

Termination table

00 000

0000 010 100

【0048】ところで、表3に示した変換テーブルによって発生させた符号語列（チャンネルビット列）中の任意の位置に同期信号を挿入する場合、表3に示した変換テーブルにより生成した符号は可変長構造のために、任意の位置で終端させるために終端用テーブルを与え、必要に応じて用いるようにする。

【0049】表3において、任意の位置で同期信号を挿入する際、同期信号のパターンは、まず直前直後の符号語列との接続において、最小ランdおよび最大ランkを守るように接続パターンを与え、これらの間に同期信号用のパターンを与える（接続パターンは同期信号用のパターンの一部として考えることもできる）。与えられた同期信号パターンは、表3の変換率m=2、n=3より、3で割り切れるビット数である24ビットとし、具体的には、次のようなパターンとする。

"#01 010 000 000 010 000 000 010" 30
 010"

先頭の"#"は接続用のビットで、0か1のどちらかを与える。2チャンネルビット目は、最小ランを守るために"0"を与える。3チャンネルビット目と4チャンネルビット目で2 Tを与える。そして5チャンネルビット目から、同期信号パターンとして、k=8となる9 Tを2回連続して与える。すなわち"1"と"1"の間に、"0"が8つ並ぶ。これを2回続ける。同期信号パターンの最後のチャンネルビットの"1"は、最大ランを決定する。ここまでは23チャンネルビットである。さらに、最後に接続用の1ビット"0"を付加する。これによって、以下のビットに関わらず、最小ランd=1を守ることが出来る。

【0050】ここで終端用テーブルと、同期信号パターンの接続用ビット"#"の説明をする。終端用テーブルは、表4にあるように、

00 000

0000 010 100

となる。終端用テーブルが必要となるのは、最小ランの連続を制限するなどのための置き換えコードでない変換

2ビット配置する。これによって、任意の位置で同期信号が挿入でき、さらに挿入位置でデータを終端させることができる。

【0047】

コードの存在する拘束長rのそれぞれにおいて、変換コードが4つよりも小さいようなときである。すなわち表3では、拘束長i=1における変換コードは3つであるから終端用テーブルが必要となる。また拘束長i=2における変換コードも3つであるから終端用テーブルが必要となる。拘束長i=3における変換コードは5つあり、そのうち1つが置き換えコードで、4つが変換コードであり、必要数を持っているので終端される。拘束長i=4における変換コードはいずれも置き換えコードであるため、終端を考慮しなくてよい。従って、終端用テーブルには、拘束長i=1の(00)とi=2の(0000)を与える。

【0051】同期信号パターンの接続用ビット"#"は、終端用のテーブルを用いる場合と用いない場合を区別するために与える。すなわち同期信号として与えられた、先頭の1チャンネルビット目の"#"は、終端コードを用いたときは「1」を与え、そうでないときは「0」を与える。こうすることによって、復調時において、間違いなく終端用のテーブルを用いる場合と用いない場合を識別することができる。

【0052】これで同期信号パターンは、より検出能力の高い(23+1)チャンネルビットで与えられたが、さらに、2以上の種類の同期信号が必要な場合、(23+1)チャンネルビットでは同期信号の実現が困難である。

【0053】そこで、上記24チャンネルビットに加えて、後方にさらに6ビットを追加し、合計30チャンネルビットを与えたときの同期信号の種類を以下に示す。

【0054】表3および表4の変換テーブルにおける、2以上の種類の同期信号パターンは、表5のように規定される。同期信号パターンは、最小ランが守られるとともに、最小ランの繰り返し表3にあるとおり、6回までに制限されるように選択される。また、最大ランが、同期信号検出パターン以外では発生しないように、同期信号パターンは、選択される。データ列との接続の方法は、表4と同様である。

【0055】

<表5>

17PP.RML.32

30channel-bit Syncs

```

#01 010 000 000 010 000 000 010 000 001
                                000 010
                                000 100
                                001 000
                                001 001
                                001 010
                                010 000
                                010 001
                                010 010
                                010 100
                                100 001
                                100 010
                                100 100
                                101 000
                                101 001

```

= 0 not terminate case

= 1 terminate case

Termination table

```

00    000
0000  010 100

```

【0056】表5のように、同期信号ビットに30ビットを与えたとき、諸規則を守るように選ぶと、15通りの同期信号パターンを得ることができる。これらからさらに、以下のようなそれぞれの場合で同期信号パターンを決定することが出来る。

【0057】すなわち、各同期信号パターン同士の距離が2以上とれているものを選ぶと、次の7通りを選ぶことが出来る。

【0058】

<表6>

17PP.RML.32

30channel-bit Syncs

```

#01 010 000 000 010 000 000 010 000 001
                                000 100
                                001 001
                                010 000
                                010 010
                                100 001
                                101 000

```

= 0 not terminate case

= 1 terminate case

Termination table

```

00    000
0000  010 100

```

【0059】距離が2以上取れているとは、それぞれの同期信号パターンを、検出したとき（再生データはレベル符号）、同期信号の30チャンネルビット中で少なくとも2ヶ所以上が異なっていることを意味する。表6の同期信号パターンは、後ろ6ビットでこのような条件を満たすように選択される。表6は、同期信号として多くの種類が必要な場合に有効である。

【0060】DCフリーである同期信号パターンとして、次の3通りの同期信号パターンが選択できる。

【0061】

<表7>

17PP.RML.32

30channel-bit Syncs

```

#01 010 000 000 010 000 000 010 001 000
                                010 001
                                100 010

```

= 0 not terminate case

= 1 terminate case

Termination table

```

00    000
0000  010 100

```

【0062】DCフリーとは、それぞれの同期信号パターンの30チャンネルビットのDSV値がゼロであることを意味している。表7の同期信号パターンは、DCフリーであるとともに、各同期信号パターン同士の距離が2以上とれている。

【0063】各同期信号パターンの最後のビットを0と1の置き換え可能なセットとなるように選ぶと、次の3通りの同期信号パターンを選ぶことが出来る。

【0064】

<表 8>

17PP.RML. 32

30channel-bit Syncs

```
#01 010 000 000 010 000 000 010 001 00x
                                010 00x
                                101 00x
```

x : 0 or 1

= 0 not terminate case

= 1 terminate case

Termination table

```
00    000
0000  010 100
```

【0065】置き換え可能な同期信号パターンのセットは、最後の1チャンネルビットによって後ろのデータ変換列のDSV制御が可能で、同期信号部分において、効率の良いDSV制御が実現できる。変調装置は、表8の同期信号パターンで、以下に続くデータ列のDSV値の結果に対応し、最後のビットの"1"と"0"を選択することでDSV制御を行う。また3種類の同期信号パターンは、後ろ1ビットを見ないで決定される。

【0066】本発明に係る変調装置の一実施の形態を図面を参照しながら説明する。この実施の形態は、データ列を表3の可変長符号(d, k; m, n; r) = (1, 7; 2, 3; 4)に変換する、変調装置に適用したものである。

【0067】図1は、所定の間隔で同期信号を挿入する変調装置の一実施の形態の構成を示すブロック図である。DSVビット決定・挿入部11は、データ列より、まず任意の間隔でDSV制御を行い、DSV制御ビットの"1"あるいは"0"を決定し、それを任意の間隔で挿入し、そのデータ列を変調部12およびSYNC/SyncID決定部13に供給する。変調部12は、DSV制御ビットの挿入されたデータ列を変調し、得られた符号列をSyncビット挿入部14に出力する。SYNC/SyncID決定部13は、所定の間隔でデータ列に挿入される同期信号(Sync)のパターンを決定し、その結果をSyncビット挿入部14に供給する。

【0068】Syncビット挿入部14は、変調部12から入力された符号列に、SYNC/SyncID決定部13が決定した同期信号を挿入し、NRZI化部15に供給する。NRZI化部15は、Syncビット挿入部14から入力した符号列をNRZI変調して記録波形列に変換し、記録波形列を出力する。タイミング管理部16は、タイミング信号を生成し、DSVビット決定・挿入部11、変調部12、SYNC/SyncID決定部13、Syncビット挿入部14、およびNRZI化部15に供給してタイミングを管理する。

【0069】SYNC/SyncID決定部13は、表3の同期信号パターンである30符号語を使用するとき、最初の2

4符号語を、

```
" x 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 "
```

に設定する。"x"は、同期信号の挿入により区切られた、直前の変換符号語列(DSV制御ビットは含んで良い)に依存して決定され、直前のデータ変換に終端テーブルを用いた場合、

"x" = "1"

と設定され、そうでない場合、

10 "x" = "0"

と設定される。すなわち、"x"は、同期信号の挿入に当たり、最小ランおよび最大ランを守るように決定される。

【0070】Syncビット挿入部14は、SYNC/SyncID決定部13が上述のように決定した同期信号を、符号列に挿入する。同期信号が挿入された後、処理は、変換テーブルの先頭からスタートする。

【0071】次に、この実施の形態の動作について説明する。

20 【0072】データ列は、所定の間隔でDSV制御が行われ、さらにまた、所定の間隔で同期信号が挿入される。DSVビット決定・挿入部11は、ある位置までの積算DSVと、次の所定の間隔の区間DSVを計算し、これらを合わせたDSV値が小さくなる方のDSV制御ビットの(1)あるいは(0)を決定し、これをデータ列に挿入する。DSV値は、データ列だけでは判定できないので、DSVビット決定・挿入部11は、変換テーブルを用いてデータ列より符号語列を発生させ、これを基にDSV値を求める。

30 【0073】DSV値の挿入されたビット列は、変調部12で変換テーブルを基に変調され、その結果がSYNCビット挿入部14に送られる。変調部12は、同期信号の間隔を記憶し、同期信号付近まで変調を行い、通常の変換テーブルで変換できない場合、すなわち表4にある、終端テーブルを用いる必要がある場合、その情報をSYNC/SyncID決定部13に出力する。

40 【0074】SYNC/SyncID決定部13は、同様に同期信号の間隔を記憶し、同期信号の挿入される直前の状態に対応し、同期信号の先頭の接続ビットの値を決定する。通常の変換テーブルでデータ変換を行った場合、先頭の接続ビットには"0"が設定される。また、通常の変換テーブルで行うことができず、終端テーブルを用いる必要があるとき、SYNC/SyncID決定部13は、内蔵する終端テーブルを参照し、同期信号の先頭の接続ビットには"1"を設定する。

50 【0075】このようにSYNCビットのうち前の24ビットが決定される。そしてさらに、後の6ビットは、同期信号のSyncIDビットとしての値が設定される。SyncIDビットとしては、例えば、表6のように、それぞれが互いに距離2を持った、7種類の同期信号パターンのいずれかが設定される。

【0076】以上のように、同期信号が決定され、SYNCビット挿入部14において、符号列に、決定された同期信号が挿入される。SYNC/SyncID決定部13に内蔵される終端テーブルを用いて同期信号が決定された場合、終端テーブルにより得られた値を含む同期信号が、SYNCビット挿入部14において挿入される。

【0077】最後に、NRZI化部15は、これらDSV制御が行われ、さらに同期信号が挿入されたチャンネルビット列を記録符号に変換する。

【0078】図2は、変調装置の他の実施の形態の構成を示すブロック図である。図1の例で説明した通り、DSV値計算のために、変調およびNRZI化を行う必要がある。さらにSYNC部分もDSV制御を行うので、やはりNRZI化を行う必要がある。これより、図2のような順序で変調装置を構成することが出来る。

【0079】図2の変調装置では、コントロールビット挿入部21が、所定のビット数単位でDSV制御を行うビットを挿入し、変調部12に出力する。このビット数単位は、SYNCビットをも含んで考慮されるので、コントロールビット挿入部21は、必ずしも種類限りのビット数を与えなくてもよい（複数の種類のビットを与えても良い）。変調部12は、コントロールビット挿入部21より得られた、データ列を変換し、チャンネルビット列を作成する。また変調部12において、SYNCの直前においてデータ変換できなかったとき、終端テーブルを用いるよう、SYNC/SyncID挿入部22に信号が出力される。

【0080】SYNC/SyncID挿入部22は、同期信号を、変調された符号語の所定の間隔において挿入する。SYNC/SyncID挿入部22は、終端テーブルを有し、必要に応じて終端テーブルを用いて変調を実行し、チャンネルビット列に同期信号パターンの30ビットが挿入される。同期信号、およびDSV制御ビットを含んだ符号語列は、NRZI化部15で、レベル符号化される。そしてDSV制御ビット/SYNC決定部23は、送られてきたレベル符号化列をもとにDSV値を計算し、最終的にDSV制御ビットの値を決定し、同時に、同期信号のパターンも決定する。DSV制御ビット/SYNC決定部23の出力値は、記録符号列であり、図1の変調装置の最終出力値と同じである。タイミング管理部16は、タイミング信号を生成し、コントロールビット挿入部21、変調部12、SYNC/SyncID挿入部23、NRZI化部15、およびDSV制御ビット/SYNC決定部23に供給し、タイミングを管理するを備える。

【0081】次に、その動作を説明する。コントロールビット挿入部21は、入力されたデータ列より、所定の間隔で挿入されるDSV制御ビットに“1”を設定したビット列、およびDSV制御ビット“0”を設定したビット列を作成する。この2種類のデータ列の変調は、次の変調部12で行われる。変調部12は、変換テーブルを内蔵している。さらにSYNC/SyncID挿入部22は、それぞれ変調された信号に所定の間隔で同期信号を挟む。SYNC

/SyncID挿入部22は、終端テーブルを内蔵し、同期信号を挟むために終端されたデータ列を、ここで符号語列に変換する。その符号語列は、NRZI化部15でレベル符号化される。この時点で、チャンネルビット列は、まだDSV制御ビットが決定されておらず、2種類のレベル符号列が存在する。そしてDSVビットSYNC決定部23は、それぞれDSV値を計算し、積算されたDSVが抑制される方のどちらかのチャンネルビット列を選択し、これを決定する。ここで同時に同期信号のパターンが決定されることになる。決定された符号語列（チャンネルビット列）は、DSV制御が行われたデータ列として出力される。

【0082】続いて、本発明に係る復調装置の一実施の形態を図面を参照しながら説明する。この実施の形態は、データ列を表3の可変長符号(d, k; m, n; r) = (1, 7; 2, 3; 4)に変換した変調符号語列を、復調する復調装置に適用したものである。

【0083】図3は、同期信号が含まれた再生データを復調する復調装置の構成を示すブロック図である。コンバレート／逆NRZI化部31は、伝送路より伝送されてきた信号、または、記録媒体より再生された信号をコンバレートし、逆NRZI化し（エッジ符号にし）、その結果を、復調部32およびSYNC/SyncID識別部33に供給する。復調部32は、エッジ符号化されたデジタル信号を復調テーブル（逆変換テーブル）に基づいて復調し、SYNCビット取出部34に出力する。SYNC/SyncID識別部33は、所定の間隔で挿入されている同期信号（Sync）を識別し、同期信号部分の直前において終端テーブルの逆変換終端テーブルが用いられている場合、この情報を復調部32に送り、また、同期信号の後ろ6ビットよりSyncIDを識別する。SYNCビット取出部34は、同期信号を取り出す。DSVビット取出部35は、復調されたデータ列より、任意の間隔で挿入されているデータ列内のDSV制御ビットを取り除き、元のデータ列を出力する。バッファ36は、DSVビット取出部35から入力されたシリアルデータを一旦記憶し、所定の転送レートで読み出し、出力する。タイミング管理部37は、タイミング信号を生成し、コンバレート／逆NRZI化部31、復調部32、SYNC/SyncID識別部33、SYNCビット取出部34、DSVビット取出部35、およびバッファ36に供給し、タイミングを管理する。

【0084】SYNC/SyncID識別部33は、固有のパターンによって同期信号の位置を決定すると共に、所定の間隔で同期信号が入っているのをカウントすることによってもその位置を定めることが出来る。同期信号の位置が判明したとき、その直前付近の復調は、終端テーブルを含めて行われる。一方、同期信号の直後において、終端テーブルは不要であり、表3の通常テーブルで復調ができる。

【0085】SYNCビット取出部34は、上に説明したようにして直前の復調が行われた後、所定の同期信号のビ

ット数だけ取り除き、復調部 3 2 と整合性を取る。

【0086】次に復調装置の動作について説明する。

【0087】伝送路より伝送されてきた信号、あるいは記憶媒体より再生された信号は、コンパレート／逆NRZI化部 3 1 に入力され、コンパレートされるとともに、逆NRZI符号（“1”がエッジを示す符号）のデジタル信号となつて、復調部 3 2 およびSYNC/SyncID識別部 3 3 に供給される。

【0088】このデジタル信号は、復調部 3 2 において、表 3 の逆変換テーブルに基づいて復調される。復調部 3 2 は、表 3 の逆変換テーブルを有するが、終端用の逆変換テーブルは必ずしも持たなくてもよい。その場合、同期信号が挿入された直前部分で逆変換が不可能となるときがあるが、このときはSYNC/SyncID識別部 3 3 において、これを補う。SYNC/SyncID識別部 3 3 は、同期信号の検出情報を送り、復調部 3 2 は、これに同期して復調を開始する。

【0089】SYNC/SyncID識別部 3 3 は、同期信号のパターンとして与えられた部分の、2T-9T-9Tの部分を示す、“x01010000000010000000010”を検出する。この同期信号のパターンは固有なパターンである9Tを含むので、他の情報符号語列内からは、検出されることはない。またSYNC/S

<表 9>

逆変換テーブル

PP17- (d, k; m, n; r) = (1, 7; 2, 3; 4) r=4,

符号語列 復調データ列

i=1	101	11
	000	11
	001	10
	010	01

i=2	010 100	0011
	010 000(not 100)	0010
	000 100	0001

i=3	000 100 100	000011
	000 100 000(not 100)	000010
	010 100 100	000001
	010 100 000(not 100)	000000

i=3 : Prohibit Repeated Minimum Transition Runlength

001 000 000(not 100)	110111
----------------------	--------

i=4 : limits k to 7

000 100 100 100	00001000
010 100 100 100	00000000

【0095】

<表 10>

逆変換テーブル

Termination table

000	00
-----	----

yncID識別部 3 3 は、一度同期信号のパターンが検出されたら、それ以下は内部カウンタ等によって、所定の間隔の同期信号のパターンを検出することが出来る。

【0090】SYNC/SyncID識別部 3 3 は、また、終端テーブルの逆変換テーブルも有し、同期信号の直前において、終端のために用いられた終端テーブルによって作られた符号語を、復調し、この結果を復調部 3 2 に送る。結局、終端の逆変換テーブルは、復調部 3 2 またはSYNC/SyncID識別部 3 3 のいずれかが持てばよい。

10 【0091】SYNC/SyncID識別部 3 3 は、さらに、同期信号のパターンである2T-9T-9Tの後ろに続く、2以上の種類の同期信号を識別する。それぞれの同期信号は、例えば検出能力が強くされたパターンが選択されている。

【0092】同期信号の30ビットは、SYNCビット取出部 3 4 において取り除かれ、さらにDSVビット取出部 3 5 においては、さらに、所定の間隔で挿入されているDSV制御ビットが取り除かれる。

20 【0093】逆変換テーブルは例えば、次の表 9 のようになる。また、終端の逆変換テーブルは、例えば、次の表 10 のようになる。

【0094】

【0096】以上のように、同期信号を決定し、挿入することによって、最小ラン $d=1$ は守られる。最小ランの繰返しは、最大で6回までに制限されたままである。最大ラン $k=7$ は、同期信号内以外では発生しない。同期信号内において、 $k=8$ である9Tを2回連続させ、検出能力は強化される。表6による同期信号を与えたとき、同期信号は、7種類の同期信号IDを有し、それぞれの検出能力は距離が2取れており、同期信号IDの検出能力が強化されている。以上の性質を有しながら、データビット内のDSV制御は可能であり、効率の良いDSV制御を行えることに変わりはない。

【0097】ゆえに、最小ラン $d=1$ 、最大ラン $k=7$ 、変換率 $m/n=2/3$ の可変長であり、最小ラン長の繰返し回数を制限する置き換えコードを有し、また、変換テーブルの要素内の“1”の個数と、変換される符号語列の要素内の“0”の個数が、2で割った時の余りが、どちらも1あるいは0で一致するような変換テーブルにおいて、所定の位置に同期信号を挟むとき、最小ランおよび、最小ランの繰返し制限を変化させることなく挟み、かつその同期信号はユニークな信号パターンを与えた上でかつ、検出能力の強いように選んだので、より安定に、かつ確実に同期信号の検出が可能となる。また、同期信号の入る切れ目ではデータ列は必ず終端できるので、復調の際の、同期信号の前後でのデータの管理が容易になり、より安定した復調が可能である。

【0098】なお、本明細書において、システムとは、複数の装置により構成される装置全体を表すものとする。

【0099】なお、上記したような処理を行うコンピュータプログラムをユーザに提供する提供媒体としては、

磁気ディスク、CD-ROM、固体メモリなどの記録媒体の他、ネットワーク、衛星などの通信媒体を利用することができる。

【0100】

【発明の効果】請求項1に記載の変調装置、請求項5に記載の変調方法、および請求項6に記載の提供媒体によれば、符号列に最小ランに続き、最大ランを破るパターンを有する同期信号を付加するようにしたので、より確実な同期信号パターンを与えることが可能になる。

【0101】請求項7に記載の復調装置、請求項8に記載の復調方法、および請求項9に記載の提供媒体によれば、符号列から、最小ランに続き、最大ランを破るパターンを有する同期信号を検出するようにしたので、より確実に同期信号パターンを検出することが可能になる。

【図面の簡単な説明】

【図1】変調装置の一実施の形態の構成を示すブロック図である。


【図2】変調装置の他の実施の形態の構成を示すブロック図である。

【図3】復調装置の一実施の形態の構成を示すブロック図である。


【符号の説明】

11 DSVビット決定・挿入部、 12 変調部、 13 SYNC/SyncID決定部、 14 SYNCビット挿入部、 15 NRZI化部、 21 コントロールビット挿入部、 22 SYNC/SyncID挿入部、 23 DSVビットSYNC決定部、 31 コンパレート／逆NRZI化部、 32 復調部、 33 SYNC/SyncID識別部、 34 SYNCビット取出部、 35 DSVビット取出部

【図1】



【図 2】



【図 3】

